

ALLERGY PRO AP200

CISTICKA VZDUCHU



Návod k použití - česká verze pro evropský model

Navod na použitie - slovenská verzia pre evropský model

BONECO / ENVION

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili čističku vzduchu Allergy Pro™ AP200. Čistička s HEPA filtráciou je určená na zlepšenie kvality vzduchu v domácnosti, kancelárii a ďalších vnútorných priestoroch. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

OBSAH

- Bezpečnostné pokyny
- Výhody výrobku
- Hlavné časti
- Používanie čističky Allergy Pro™ AP200
- Ovládanie a nastavenie
- Údržba a výmena filtra
- Čistenie vonkajších povrchov
- Riešenie problémov

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY A USCHOVAJTE ICH. VAROVANIE: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

- Tento európsky model používajte iba s napájaním 220-240 V ~ 50 Hz.
- Napájací kábel nevedzte pod kobercom a nezakrývajte ho behúňmi ani podobnými krytinami. Kábel vedzte mimo frekventované miesta tak, aby oň nebolo možné zakopnúť.
- Výrobok nepoužívajte v prostredí so zvýšeným výskytom mastnoty, napríklad v kuchyni. Výrobok nie je určený na filtráciu oleja alebo mastnoty zo vzduchu.
- Čističku nepoužívajte v kúpeľniach ani v inom vlhkom prostredí. Nepoužívajte ju v blízkosti krbov ani tam, kde sa môžu vyskytovať horľavé pary alebo látky.
- Ak čističku nepoužívate, pred čistením, montážou alebo demontážou častí a pred premiestnením ju vždy odpojte od elektrickej siete.
- Čističku nikdy nepoužívajte, ak nie je kompletne zostavená.
- Pred odpojením zo zásuvky vždy najskôr vypnite všetky ovládacie prvky.
- Nevykonávajte iné servisné zásahy než tie, ktoré sú opísané v časti Čistenie a údržba.
- Napájací kábel neumiestňujte do blízkosti horúcich povrchov.
- Výrobok nepoužívajte s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou. V takom prípade ho nechajte skontrolovať a prípadne opraviť v autorizovanom servise.
- Čističku nikdy nedvíhajte, neprenášajte ani neťahajte za napájací kábel. Kábel nevedzte cez ostré hrany alebo rohy.
- Pri odpájaní zo zásuvky uchopte zástrčku a jemne ju vytiahnite. Nikdy neťahajte za kábel.
- Dbajte na to, aby sa do otvorov prístroja nedostali cudzie predmety, prsty, vlasy, voľné časti odevu ani šperky.
- Nedotýkajte sa čističky ani zástrčky mokrými rukami.
- Pri používaní v prítomnosti detí je potrebný dohľad dospelého osoby.
- Na zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nepoužívajte čističku s externými polovodičovými regulátormi otáčok.

Poznámka: Pôvodná americká pasáž o polarizovanej 120 V zástrčke bola vypustená, pretože sa nevzťahuje na európsky model.

VÝHODY VÝROBKU

- Čistenie vzduchu pomocou filtrácie.
- Tri rýchlosti ventilátora umožňujú zvoliť požadovanú intenzitu čistenia.

HLAVNÉ ČASTI

1. Zaisťovacia západka
2. Mriežka vstupu vzduchu
3. True HEPA filter
4. Otočný ovládač: OFF, HI, MED, LOW
5. Mriežka výstupu vzduchu

Preklad popisov infografiky: 1 západka, 2 vstup vzduchu, 3 HEPA filter, 4 ovládač, 5 výstup vzduchu

POUŽÍVÁNIE ČISTIČKY ALLERGY PRO™ AP200

Technické parametre - európska verzia

Parameter	Hodnota
Označenie modelu	AP200
Príkon	45 W
Napájacie napätie	220-240 V ~ 50 Hz
CADR - prach	265 m³/h
CADR - dym	233 m³/h
CADR - peľ	335 m³/h
Prevádzková hlučnosť	62 dB(A)
Rozmery	224 × 176 × 647 mm
Hmotnosť	4,2 kg

Náhradný diel uvedený v americkom podklade: filter AP200FA. Pred objednaním náhradného filtra odporúčame overiť označenie pre európsku distribúciu.

Umiestnenie a prevádzka

- Umiestnite čističku na rovný a stabilný povrch v dosahu vhodnej elektrickej zásuvky.
- Neumiestňujte prístroj do blízkosti ventilátorov.
- Ponechajte po oboch stranách prístroja približne 30 cm voľného priestoru od steny.
- Neumiestňujte prístroj v blízkosti záclon alebo závesov.
- Umiestnenie prístroja blízko zdroja znečistenia vzduchu môže pomôcť zlepšiť kvalitu vzduchu v miestnosti.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte čističku s poškodeným, roztrhnutým alebo deravým filtrom.

Preklad infografiky: 1 neumiestňovať k ventilátoru; 2 odstup približne 30 cm; 3 mimo záclon; 4 blízko zdroja znečistenia

OVLÁDANIE A NASTAVENIE

Zapnutie: otočte ovládač v smere hodinových ručičiek. Vypnutie: otočte ovládač proti smeru hodinových ručičiek do polohy OFF.

Čistička má tri rýchlosti: HI - vysoká, MED - stredná, LOW - nízka. Otočte ovládač na požadovanú rýchlosť.

Preklad infografiky ovládača: OFF - vypnuté; HI - vysoká; MED - stredná; LOW - nízka

ÚDRŽBA

Čistička vzduchu Allergy Pro™ AP200 je takmer bezúdržbová. True HEPA filter vydrží až 12 mesiacov v závislosti od spôsobu používania a podmienok prostredia. Odporúča sa filter vymeniť približne každých 12 mesiacov.

Pred výmenou filtra prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Výmena True HEPA filtra

1. Skontrolujte, či je prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Stlačením zaistovacej západky uvoľníte vstupnú mriežku.
2. Odstráňte vstupnú mriežku z prístroja.
3. Uchopte ľavú a pravú časť rámu True HEPA filtra v bočných priehlbínach a filter vyberte.
4. Vložte nový True HEPA filter a vstupnú mriežku zacvaknite späť na miesto.

Infografika výmeny filtra: 1 uvoľniť mriežku; 2 odstrániť mriežku; 3 vybrať filter; 4 vložiť nový filter

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie vonkajších povrchov

1. Prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete.
2. Vonkajšie časti krytu utrite mäkkou handričkou mierne navlhčenou vodou s malým množstvom prostriedku na umývanie riadu.
3. Zabráňte vniknutiu vody do vnútorných častí prístroja. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
4. Pred opätovným použitím nechajte prístroj dôkladne vyschnúť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Prístroj nefunguje	Ovládač nie je v polohe zapnutia.	Otočte ovládač v smere hodinových ručičiek.
Prístroj nefunguje	Prístroj nie je zapojený do zásuvky.	Skontrolujte pripojenie k elektrickej sieti.
Prístroj nefunguje	Vstupná mriežka nie je správne nasadená a zaistená.	Skontrolujte správne osadenie filtra a zaistenie vstupnej mriežky.
Znížené prúdenie vzduchu alebo horšia filtrácia	Vstupná alebo výstupná mriežka môže byť zablokovávaná.	Skontrolujte, či nič neblokuje vstup ani výstup vzduchu.
Znížené prúdenie vzduchu alebo horšia filtrácia	True HEPA filter môže byť zanesený.	V prípade potreby True HEPA filter vymeňte.

INFORMÁCIE Z AMERICKEJ VERZIE, KTORÉ NIE SÚ PREVZATÉ

Priložený anglický manuál je určený pre severoamerickú variantu AP200. Nasledujúce časti preto neboli prenesené do spotrebiteľskej slovenskej verzie:

- napájanie 120 V AC / 60 Hz a príkon 55 W
- pokyny k americkej polarizovanej zástrčke
- jednoročná obmedzená záruka BONECO North America a americké servisné kontakty
- americká doložka o rozhodcovskom konaní a práve štátu Kalifornia
- americké informácie ENERGY STAR

Pre európsky model boli technické parametre prevzaté z európskeho viacjazyčného manuálu AP200: 220-240 V ~ 50 Hz, príkon 45 W.

Poznámka k názvom v obrázkoch

Originálne obrázky obsahujú anglické popisy ako súčasť grafiky. Pri každej takejto infografike je v tomto návode uvedený slovenský preklad popisov, aby bol význam grafiky dostupný v slovenčine.